

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/odbiornik-radiowy-dabdab-bluetooth-subwoofer-p-179530.html>



ODBIORNIK RADIOWY DAB/DAB+, BLUETOOTH, SUBWOOFER

Cena brutto	1 174,88 zł
Cena netto	955,19 zł
Numer katalogowy	M DMR115
Kod producenta	DMR115
Kod EAN	088381886949

Opis produktu

Dane techniczne:

System: CXT 10.8V / CXT 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V
Napięcie: 10.8V / 12V Max / 14.4V / 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System antenowy: wbudowana antena
Zakres częstotliwości:
FM: 87.5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (DAB+ (BAND III): 5A - 13F)
Bluetooth:
Standard: 5.0
Profile: A2DP, SCMS-T, AVRCP
Moc transmisji: Klasa mocy 2
Zakres transmisji:
Optymalnie: maksymalnie 10 m
Możliwe: 30 m
Obsługiwany kodek: SBC, AAC
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
BT EDR 1.91 dBm
BT LE: 0.21 dBm
Częstotliwość pracy: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Wejście audio (AUX):
Ilość wejść: 1
Standard: minijack 3.5 mm
Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
CXT 10.8V - 12V Max: 2x 2W + 10W
LXT 14.4V: 2x 3W + 15W
LXT 18V: 2x 5W + 25W
Głośniki:
2x średnica 63 mm (8 Ohm)
1x średnica 101 mm (6 Ohm)
Funkcja korektora (equalizera):
Płaski - biały kolor
Jazz - niebieski kolor
Rock - czerwony kolor
Classic - brązowy kolor
Pop - różowy kolor
Wiadomości - żółty kolor
My EQ - zielony kolor
Współpracuje z akumulatorami:
CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B
LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah

Wymiary (D x S x W): 268 mm x 164 mm x 295 mm

Waga (EPTA): 4.8 - 5.5 kg

Bez akumulatora: 4.8 kg

Orientacyjny czas pracy:

Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:

1.5Ah: 5.5 h

2.0Ah: 7 h

4.0Ah: 14 h

Z akumulatorem LXT 14.4V:

1.3Ah: 3.5 h

1.5Ah: 4.5 h

3.0Ah: 8 h

4.0Ah: 12 h

5.0Ah: 15 h

6.0Ah: 16 h

Z akumulatorem LXT 18V:

1.3Ah: 4 h

1.5Ah: 5 h

2.0Ah: 6.5 h

3.0Ah: 9.0 h

4.0Ah: 13 h

5.0Ah: 16 h

6.0Ah: 20 h

Odbiornik radiowy Makita DMR115 to bardzo wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.

Wytrzymała obudowa tłumiąca wszelkie drgania, oraz zabezpieczająca urządzenie przed wstrząsami sprawdzi się praktycznie w każdym miejscu narażonym na kurz, wilgoć i upadki.

Idealne rozwiązanie na każdej budowie lub w warsztacie.

Urządzenie posiada wygodną rączkę z wbudowaną anteną, podłączenie zewnętrznego dźwięku (AUX - Minijack), Bluetooth oraz wyjście do zasilania urządzeń USB.

Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+.

Odbiornik radiowy Makita DMR115 obsługuje wszystkie akumulatory systemów CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V oraz najpopularniejsze LXT 18V, ma też możliwość pracy z zasilacza sieciowego, który jest dołączony w komplecie.

Odbiornik radiowy Makita DMR115 nie obsługuje akumulatorów z serii G 14.4V, serii G 18V, LXT 7.2V i LXT 10.8V oraz akumulatorów Ni-Cd i Ni-Mh.

Nowy design - konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie

Wysokiej jakości dźwięk uzyskany dzięki dwóm głośnikom wysokotonowym oraz głośnikowi niskotonowemu

Multi-Amplifier system zapewniający wyraźny dźwięk nawet przy wysokiej głośności

Wyposażone w bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)

Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+

Funkcja korektora (equalizera) pozwalająca na wybór jednego z siedmiu trybów poprawiania dźwięku

Sygnalizowanie wybranego trybu dźwięku za pomocą kolorowego podświetlenia LED

DAB/DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej

Stopień ochrony IP65 dla maksymalnej odporności na warunki pogodowe i wodę, odpowiedni do pracy w miejscu pracy lub do uprawiania sportu / rekreacji

System głośnikowy 2.1 z głośnikiem niskotonowym (2x 5W + 25W)

Gumowany uchwyt przestawiany o 90° z wbudowaną anteną

Podświetlany wyświetlacz cyfrowy

Regulacja DRC (Dynamic Range Control), czyli kontrola dynamiki sygnału (wyrównanie dźwięku)

Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora

Wyposażone w port USB 5V 2.4A umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych

Dzięki wejściu AUX oraz technologii bluetooth może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku

Działa do 20 godzin z akumulatorem litowo-jonowym LXT 18V 6.0 Ah

Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G, LXT 7.2V i LXT 10.8V

Zasilacz AC 230V / DC12V

**

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Złącze Micro USB służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania.

Bez akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.