

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/odbiornik-radiowy-fmdab-bluetooth-p-182574.html>

ODBIORNIK RADIOWY FM/DAB BLUETOOTH

Cena brutto	1 253,95 zł
Cena netto	1 019,47 zł
Numer katalogowy	M DMR112
Kod producenta	DMR112
Kod EAN	088381870160

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 7.2V / LXT 10.8V / CXT 10.8V / CXT 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V
 Napięcie: 7.2V / 10.8V / 12V Max / 14.4V / 18V
 Typ akumulatora: Li-ion
 System antenowy: DAB / FM: giętka antena
 Zakres częstotliwości FM: 87.5 - 108 MHz
 Zakres częstotliwości DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
 DAB/DAB+ Blokada kanału: DAB (pasmo III) 5A-13F
 Bluetooth:
 Standard: 4.0
 Profile: A2DP, SCMS-T
 Moc transmisji: Klasa mocy 2
 Zakres transmisji:
 Optymalnie: maksymalnie 10 m
 Możliwe: 30 m
 Obsługiwany kodek: SBC, AAC
 Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
 BT EDR: 3.12dBm
 BT LE: 2.31dBm
 Częstotliwość pracy: 2402 MHz ~ 2480 MHz
 Wejście audio (AUX):
 Ilość wejść: 2
 Standard: minijack 3.5 mm
 Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
 LXT 7.2V: 2x 0.6W
 LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.7W
 LXT 14.4V: 2x 3.0W
 LXT 18V: 2x 4.9W
 Głośniki: 2x średnica 89 mm (32 Ohm)
 Współpracuje z akumulatorami:
 LXT 7,2V: BL7010, BL0715
 LXT 10,8V: BL1013
 CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
 LXT 14,4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B
 LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
 Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.0Ah / 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
 Wymiary:
 Ze złożonym uchwytem (D x S x W): 282 mm x 163 mm x 294 mm
 Z rozłożonym uchwytem (D x S x W): 262 mm x 163 mm x 431 mm
 Waga (EPTA): 4.3 - 4.9 kg
 Orientacyjny czas pracy:
 Z akumulatorem LXT 7.2V:
 1.0Ah: 5.0 h

1.5Ah: 7.5 h
Z akumulatorem LXT 10.8V:
1.3Ah: 7.0 h
Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
1.5Ah: 8.5 h
2.0Ah: 11 h
4.0Ah: 21 h
Z akumulatorem LXT 14.4V:
1.3Ah: 6.0 h
1.5Ah: 7.0 h
3.0Ah: 12 h
4.0Ah: 19 h
5.0Ah: 23 h
6.0Ah: 25 h
Z akumulatorem LXT 18V:
1.3Ah: 6.5 h
1.5Ah: 7.5 h
2.0Ah: 10h
3.0Ah: 14 h
4.0Ah: 20 h
5.0Ah: 26 h
6.0Ah: 31 h

Wyposażone w bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)

Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB / DAB+

DAB / DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej

Maksymalna moc wyjściowa została zwiększona dzięki zastosowaniu nowego wzmacniacza cyfrowego

Odporny na lekkie deszcz (klasa izolacji IP64)

2-głośnikowy system stereo

Gumowany uchwyt przestawiany o 90°

Podświetlany wyświetlacz cyfrowy

Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora

Wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych

Dzięki wejściu AUX oraz technologii bluetooth może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku

Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G

Zasilacz AC 230V / DC12V

**

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Złącze Micro USB służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania.

Bez akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.